

Срок службы Удлинителя: 5 лет.
Гарантия: 2 года

Во избежание несчастных случаев никогда не подвешивайте изделие в воздухе, не оставляйте его в воздухе, не подвешивайте изделие вблизи огня и не опускайте его в воду.
 - Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
 - Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.
 При обнаружении неисправности изделие обратится в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов.

Утилизация
 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Транспортировка и хранение
 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

ЭРА®
www.eraworld.ru

EPIC **Сделано в России.**

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____

Изготовитель:
 ООО «Производственное предприятие Партнер Электро»
 14238, Россия, Московская область, Ногинский район,
 поселок Затихье, территория «Технопарк Успенский», дом 11.
 Москва, а/я 43.
 Служба по работе с потребителями: 121467, Россия.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Удлинитель электрические в скотках, на рамках и на катушках.

Технические данные. Удлинитель предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока номинальным напряжением 250 В~/50 Гц.

Изделие сертифицировано. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Изделия изготавливаются по ТУ 3464-001-1127746406842-2012. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB35.B.01081/20. Срок действия с 22.07.2020 по 21.07.2025.



Серии GARDENLINE, PROFILE, POWERLINE				
	Модели: UB, UK, US1, US2	Модели: UB, UK, US1, US2	Модели: UB, UK, UP, US1, US2	Модели: UP, US1, US2
Характеристика:	UPx-1-2x0,75-XX*, UPx-1-2x0,75-XX*, UPx-1e-3x0,75-XX*, UPx-1e-3x0,75-XX*, BPx-1-2x0,75-XX*, BPx-1e-3x0,75-XX*, BPx-4e-3x0,75-XX*	UPx-1-2x1,0-XX*, UPx-1-2x1-XX*, RPx-4e-2x1,0-XX*, RPx-4e-3x1,0-XX*, RPx-1-2x1-XX*	UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, RPx-1e-3x1,5-XX*, RPx-4e-3x1,5-XX*, UPx-1-2x1,5-XX*, UPx-1-2x1,5-XX*, RPx-4e-2x1,5-XX*, RPx-1-2x1,5-XX*	RMx-4e-3x1,5-XX*, RMx-4e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x2,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x2,5-XX*
	*XX - длина провода в формате XXm. Например, UPx-1-2x0,75-20m			
Номинальное напряжение, В	250			
Номинальный ток, А	6	10	16	16
Мощность максимальная в скотанном виде, Вт	650	1100	1750	1750
Мощность максимальная в размотанном виде, Вт	1300	2200	3500	3500
Тип провода	ПВС	ПВС	ПВС	КГ
Температура эксплуатации и хранения, °С	от -25 до +40			от -40 до +50
Относительная влажность, %, не более	85			
Срок службы, лет	5			

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности. Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

При подключении максимально допустимой нагрузки полностью размотайте провод!

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

Меры безопасности.

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.