

Тестер 6890-63 4in1 Тестер 6890-63 8in1



6890-63 8in1



6890-63 4in1

Предупреждение

К работе с индикатором допускается только квалифицированный персонал, имеющий соответствующее разрешение на производство электроизмерительных и монтажных работ.

Внимание! Не допускается использование индикатора в условиях высокой влажности (дождь, роса).

Назначение

- * Ступенчатая цифровая индикация постоянного и переменного напряжения
- * Облегчает производство электромонтажных и электроизмерительных работ
- * Удобный поиск неисправности в бытовой электрической сети или бортовой сети автомобиля

Технические характеристики

Характеристика	6890-63 4in1	6890-63 8in1
Диапазон индикации напряжения, В	100 - 500 (постоянное и переменное)	6 - 400 постоянное и переменное)
Ступени индикации переменного напряжения, В	100; 220; 277; 460	6; 12; 24; 50; 110; 220; 380
Ступени индикации постоянного напряжения, В		
Диапазон частоты измеряемого напряжения, Гц	50 - 500	
Тип индикации	Неоновая лампочка	Светодиодная
Индикатор полярности	нет	да
Потребляемый ток, мА	не более 52 (400В)	
Длина, мм	100	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60	
Степень защиты	IP 40	

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

Импортер

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2